

Magnet

Handcrafted Audio Products

PR-6K MK II

"The First" Karaoke Preamplifier for
"Audiophiles & Music Lover"

PR-6K MK II



NEW!!

**ภาคปรับปรุงใหม่
เสียงรบกวนเพราะกว่าเดิมด้วย**

PR-6K MK II คือปรีแอมป์คาราโอเกะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักเล่นเครื่องเสียงและ
มิวสิคเลิฟเวอร์ที่พิสมัยการร้องเพลง PR-6K MK II คือจุดบรรจบของความลงตัวระหว่างความ
หลากหลาย ใช้งานสะดวกฟังก์ชันคาราโอเกะครบถ้วนทุกรูปแบบและคุณภาพเสียงที่สามารถใช้
แทนที่เครื่องเสียงชั้นดีได้ในเวลาเดียวกัน สามารถเลือกเล่นกับเพาเวอร์แอมป์ให้เหมาะกับร
สนิยมส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเพาเวอร์แอมป์ทราซิสเตอร์หรือเพาเวอร์แอมป์หลอดสุญญากาศ

รายละเอียดทางเทคนิค

Pre-Microphone

Tone Control

Bass Boost 15dB, Cut 15dB

± 0.5dB @20Hz

Trble 13dB, Cut 13dB

± 0.5dB @20Hz

ความเพี้ยน THD

0.2% @20Hz-20kHz

ผลตอบสนองความถี่

50Hz-15kHz @-3dB

อินพุต อิมพีแดนซ์

10 กิโลโอห์ม

อัตราขยาย

46dB±0.3dB @1kHz

Echo Delay Time control

150mS-350mS

Pre-Amplifier

Tone Control

Bass Boost 10dB, Cut 10dB

± 0.5dB @20Hz

Trble Boost 8dB, Cut 8dB

± 0.5dB @20Hz

ความเพี้ยน THD

0.02% @20Hz-20kHz

ผลตอบสนองความถี่

50Hz-15kHz @-3dB

อินพุต อิมพีแดนซ์

32 กิโลโอห์ม

อัตราขยาย

16dB 0.3dB @1kHz

อัตราส่วนของสัญญาณเสียงต่อ

>89dB (A-Weighted)

สัญญาณรบกวน

Cross talk

>55dB @20kHz, >90dB @20Hz

เอาต์พุตอิมพีแดนซ์

1 กิโลโอห์ม

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

220Vac, 50Hz

ขนาดเครื่อง

กว้าง 17.08" (43.4 ซม.), ลึก 11.23" (28.5 ซม.)

สูง 3.9" (10 ซม.) ขนาดนี้รวมอุปกรณ์ด้านหลังและขาตั้ง

น้ำหนักสุทธิ

4.6 กก.

น้ำหนักบรรจุ

5.8 กก.



Magnet Technology Corporation

Showroom 1 : Head Office Service Center at 21 Soi Sukhonthasawat 14 Lardprao Rd., Lardprao Bangkok 10230 Tel : 02-907-7923-5 ext 11, 12, 13, 14 Mobile : 082-221-9888 Fax : 02-907-7919

Showroom 2 : at Room 311, 3th floor ESPLANADE Ratchadapisek Road., Bangkok 10310 Tel : 02-642-2119, 02-642-2120 Mobile : 081-659-7523 Fax : 02-641-3013

Showroom 3 : at 1/38 Venice Di Iris Soi Vacharapol Tharang Bang Khen, Bangkok 10220. Tel : 02-024-1434, 02-024-1435